

バーナ失火検知装置 FL-3B

好評発売中

炎を瞬間的にモニタ!

PAT 取得済



特長

あらゆる炎(水素の炎も)を瞬時に検知します。

センサ異常自己診断機能付です。

センサは悪環境で汚れなどの付着を異常検知できます。

センサ部はメカニッ的な可動部がなく、信頼性があります。

マイコン搭載により、検知信号を独自の数値的处理で信頼を高めています。

小型軽量で、検知距離は長いです。

炎検知装置としても使えます。

アプリケーション

- バーナの燃焼監視用
- 炉
- 乾燥機
- 化学機械
- 発電設備
- 防災・セキュリティ
- 各種プラント設備

仕様

項目	内容
検知距離	5m(ライター炎高5cm) 炎の大きさで検知距離がのびます
検知指向角	120°
応答性	17.5ms
検知出力	失火出力(リレー接点)
周囲温度	本体: -10 ~ 50、センサ部: -10 ~ 80 (但し氷結、結露なきこと)
供給電源	DC12~24V(消費電流0.2A)
外形寸法	W120 x D80 x H60(本体突起部含まず)
重量	アンブ部: 約800g、センサ部: 約150g

無料貸出機あります。

セキュリティ・高精度化・省力化に貢献する



株式会社村上技研産業

本社・工場 〒594-0083 大阪府和泉市池上町3丁目9番55号

TEL.0725-45-0321(代) FAX.0725-45-0134

URL <http://www.murakamigiken.co.jp/>

E-mail murakami@murakamigiken.co.jp